



Jaloeziesokkel flex, 1-voudig

Complete set met 2-voudig bedieningselement, draadloos

Funcies in één oogopslag

- future® linear
- Jaloeziesokkel met tipbedieningselement, 2-voudig, draadloos.
- Voor handmatige en automatische bediening van rolluiken, jaloezieën en markiezen.
- Tijdschakelklok met astrofunctie.
- Voor het opslaan en oproepen van scènes en groepen via de rechter bedieningswip.
- Op afstand bedienbaar via bluetooth met app op smartphone/tablet.
- Bestaande uit Flex-jaloeziesokkel, 64831 U.
- Bestaande uit een bedieningselement flex, 2-voudig, draadloos, 62721-WL.
- Bestaande uit bedieningswip, 2-voudig links met symbool >jaloezie< 6232-20-84.
- Bestaande uit bedieningswip, 2-voudig rechts met symbool >scène< 6233-22-84.
- Bestaande uit future® linear-afdekramen, 1-voudig 1721-184K.
- Bedieningselementen: toetscontacten boven/onder
- Weergave-elementen: Led (uitschakelbaar / helderheid instelbaar) voor statusindicatie.
- Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nominale frequentie: 50 Hz
- Temperatuurbereik apparaat: -5 °C - 45 °C
- Opslagtemperatuurbereik: -20 °C - 70 °C
- Afmetingen (h x b x d): 71 mm x 71 mm x 30 mm
- Inbouwdiepte: 25 mm
- Geschikt voor montage in standaard inbouwdoos volgens DIN 49073.

Bestelgegevens

Artikelnr.:	62731/UJ-84-WL
Bestelnr.:	2CKA006200A0284
EAN:	4011395294680
Douanetariefnr.:	85365080

Downloads

Gebruiksaanwijzing

- » [Installatie en gebruiksaanwijzing](#)
- » [Installatie en gebruiksaanwijzing](#)

Certificaten

- » [ROHS-productdeclaratie](#)